

Eure Lampen betreibe ich mit einem Reiseadapter in der Schweiz, jetzt habe ich gehört, das ist nicht zugelassen, stimmt das?

Die Schweiz hat in der Norm SEV 1011 einen Passus zum Thema Reiseadapter.

Zitat: Ein Reiseadapter ist für den temporären Gebrauch mit einem einzigen Verbraucher auf der Steckdoseseite ausgelegt. Er darf nur während einer Stunde innerhalb von 6 Stunden mit dem Bemessungsstrom I und der maximalen Leistung P (Daten des Adapterherstellers) betrieben werden. (Zitatende)

Fazit: ein Dauerbetrieb von Geräten / Leuchten mit einem Reiseadapter ist nicht möglich.

Trifft das auch für einen sogenannten Fix-Adapter zu?

Nein, ein Fix-Adapter (Schutzkontaktstecker auf Schweiz-Stecker) wird mit dem z.B. an einer Leuchte befindlichen Stecker verbunden (aufgesteckt, nicht lösbare Verbindung) und auf Dauer betrieben werden.

Bitte technische Daten beachten, 3-Pol Deutsch (Schuko CEE7) auf Stecker Schweiz T12, für eine permanente mechanische Umwandlung eines deutschen Schutzkontaktsteckers zu einem CH-Stecker, für Geräte bis max. 10A.

3-polige Fixadapter dürfen ausschließlich für Geräte mit Erdung (Schutzklasse 1), keinesfalls für Geräte mit 2-poligem Stecker verwendet werden.

Für das Finden des richtigen Produktes in Suchmaschine „Fixadapter 3-polig Schweiz“ eingeben.